

Típus	Névl. telj. VA	Imp. (ohm) 1 kHz-en	Ellenállás (ohm)	Rezonancia (Hz)	S á v ±10 dB-re	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Alkalmazás
H 1015/10 H 1015/9 M	2	15 ±10 %	13,5 ±6 %	135 ±10 %	100—10000	100 × 150	49 59	Tv-k, hordozható vevők
H 1218/11 H 1218/10 H 1218/10 M	2,5	4 ±10 %	3,5 ±6 %	105 ±10 %	80—15000	120 × 180	66 64 73	csúcsszuperek tv vevők
H 1623/10 H 1623/9 M	5	4 ±10 %	3,5 ±6 %	75 ±10 %	60—13000	155 × 235	86 95	zeneszekrények tv vevők
HA 6,5/7	0,2	4 ±10 %	2,7 ±6 %	350 ±20 %	280— 4500	65	23	zsebrádiók
HA 13/7 HA 13/10	2,5	4 ±10 %	3,6 ±6 %	120 ±10 %	75— 9000 80— 9000	130	72 56	kis asztali vevők
HA 20/10 HA 20/13 M	6	8 ±10 %	6,7 ±6 %	65 ±10 % 45 ±10 %	50— 8000	205	79 95	rádiók, hangfalak
HA 1330/11 HA 1332/8	3	8 ±10 %	6,7 ±6 %	120 ±10 %	100— 7000	130	60	kisméretű vevők, tv-k
HA 1630/11 HA 1632/9	3,5	8 ±10 %	6,7 ±6 %	90 ±10 %	75— 7000	166	67	tranzistoros vevők televíziók
HC 10/10	1,5	15 ±10 ±	13,6 ±6 %	200 ±15 %	160—10000	100	49	táska- és autórádiók
HC 13/10	2,5	4 ±10 %	3,6 ±6 %	120 ±10 %	90—16000	130	56	szélessávú
HC 16/9 M HC 16/11	3	8 ±10 %	6,7 ±6 %	90 ±10 %	70—16000	166	77 69	Tv- és rádió vevők
HC 20/10	6	8 ±10 %	6,7 ±6 %	65 ±10 %	50—16000	205	79	Zenegépek
HC 1330/11 HC 1332/9	3	8 ±10 %	6,7 ±6 %	110 ±10 %	95—20000	130	60	URH-vevők, kisméretű tv-k
HC 1630/11 HC 1632/9	3,5	8 ±10 %	6,7 ±6 %	90 ±10 %	75—20000	166	67	URH-vevők, nagyméretű tv-k
HD 10/12 HD 10/10 M	2	4 ±10 %	3,6 ±6 %	—	200—18000	100	47 53	Magas hang visszaadás